



HA26

**Handapparat mit drei
Tasten für Sepura
SRM3500 und SRM3900**

**Artikel-Nr.:
2506-198-000-51**

HANDAPPARAT - HA26

Technische Daten:

Allgemeines

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 41 mm, Breite 58 mm, Tiefe 209 mm
Gewicht:	280 g
Anschluss:	9-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, Anschlussstecker RJ50 10pol.
Bedien & Anzeigeelemente:	3 Tasten, orange (Sprechtaste), blau & gelb (Funktionstasten)
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	200 Hz bis 14 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP):	5 mV/Pa (-46 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2,2 kΩ
Impedanz:	1 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 2,2 kΩ
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Hörer

Frequenzbereich:	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	300 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Geräuschkompensierte Elektret-Mikrofonkapsel mit Richtwirkung
- Dynamische Hörkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Schaltkontakt (Hook) kombinierbar mit Auflage A10 und A12
- Großflächige Sendetaste und zwei Funktionstasten

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse

Anwendungsbereich

- Mobile Funkanlagen des Herstellers Sepura

Zubehör

- Auflage A10, A12, A12/2, A12/L
- Adapterkabel für SEPURA SRM3500 und SRM3900 in verschiedenen Längen

Lieferumfang

- Handapparat mit PEIGUM® Spiralkabel (Adapterkabel für Anschluss an Sepura Geräte ist nicht im Lieferumfang enthalten)