



HA8

Handapparat mit einer Sendetaste anschlussfertig für FuG 8/9

**Artikel-Nr.:
2506-186-001-51**

HANDAPPARAT - HA8

Technische Daten:

Allgemeines

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße mit Auflage:	Höhe 36,2 mm, Breite 50 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	190 g
Anschluss:	5-adriges halogenfreies PUR Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, Anschlussstecker U127/U
Bedien- & Anzeigeelemente:	1 Sendetaste, blau
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	12 V
Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP):	4 mV/Pa (-48 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Hörer

Frequenzbereich:	400 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	17 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	15 kΩ ± 20 % bei 1 kHz
Max. Eingangsspannung:	500 mV

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Hörkapsel
- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PUR Spiralkabel

Optionen

- Mit Anschlussstecker RJ45 8 pol. und Adapterkabel für Klemmleiste FuG 8/9

Anwendungsbereich

- Analoge BOS Funk-Systeme
- Speziell geeignet für geringen Platzbedarf

Zubehör

- Auflage A8 mit Schraubensatz

Lieferumfang

- Bedienhandapparat mit PUR Spiralkabel und Anschlussstecker U127/U
- Auflage A8 mit Schraubensatz